


PRÉ AMPLIFICADOR PARA SINAL DE ÁUDIO

BPA 03


CONVERSOR DE RCA PARA CONVENCIONAL COM
CONTROLE DE GANHO E CORTE PARA SUBWOOFER.

IDEAL PARA BOOSTERS QUE NÃO POSSUEM
ENTRADA DO TIPO RCA.




ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

OPÇÃO COM AMPLIFICADOR



OPÇÃO SEM AMPLIFICADOR



CARACTERÍSTICAS

Pré-Amplificador Estéreo.
Corte de frequência
para SubWoofers.
Controle de Ganho.

APLICAÇÃO

Pré-Amp para amplificadores do tipo Booster.
Amplificador para sonorização
de pequenos ambientes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência Máxima: 4 W (RMS) por canal em 4 Ohms a 1 KHz
Impedância de Entrada: 10 K Ohms
Impedância Mínima de Saída: 4 Ohms
Sensibilidade de Entrada: 0,17 V (RMS)
Resposta em Frequência (8 Ohms): 40 Hz a 30 KHz (± 3 dB)
Frequência de Corte para SubWoofers: 100 Hz
Tensão de Alimentação:
14,4 V (nominal) / 11,0 V (mínimo) / 16,0 V (máximo)
Consumo de Corrente: 1 A (máximo) / 70 mA (mínimo)



A Arte e a Pureza do Som